ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN 3 PHA

Eastron SDM630MCT

Bộ Kha Solar kèm 3 biến dòng CT 300 A



3 CT	300 A	RS485	35 mm
Biến dòng ngoài	Dòng sơ cấp mỗi CT	Modbus RTU	Ray DIN

Thông số theo nhóm

Lưới điện và đo lường

Hệ 3 pha	**3 pha 4 dây / 3 pha 3 dây**
Hệ 1 pha	**1 pha 2 dây**
Điện áp danh định 3 pha	**3 × 230/400 V AC**
Tần số	**50 / 60 Hz**
Đo hai chiều	**kW và kWh**
Màn hình hiển thị	**LCD có đèn nền**

Giao tiếp phiên bản Modbus

Cổng giao tiếp	**RS485**
Giao thức	**Modbus RTU**
Dải địa chỉ	**1 - 247**
Tốc độ hỗ trợ (bit/s)	**2.400 / 4.800 / 9.600**
Tốc độ hỗ trợ (tiếp theo)	**19.200 / 38.400**
Kiểm tra tích hợp	**Theo model inverter**

Bộ biến dòng theo quy cách Kha Solar

Thành phần	**1 đồng hồ và 3 CT**
Dòng sơ cấp danh định	**300 A mỗi CT**
Tín hiệu thứ cấp của CT	**Đối chiếu tem bộ giao**

Lắp đặt trong tủ điện

Kiểu gá	**Ray DIN 35 mm**
Kích thước (rộng × cao × sâu)	**72 × 94,5 × 65 mm**
Cấp bảo vệ	**IP51 (trong nhà)**

Đối chiếu tem và phiên bản trước khi lắp

Ảnh tham chiếu ghi 40 mA trên mặt đồng hồ. Hãy kiểm tra tem của đồng hồ và CT giao thực tế.

Eastron có các phiên bản đầu vào 1 A/5 A, 40 mA và mV. Chọn CT khớp phiên bản đồng hồ.

Khi dùng dữ liệu cho hệ bám tải

Đối chiếu model đồng hồ, địa chỉ và tốc độ truyền theo tài liệu inverter tương thích.

Dùng sơ đồ của đúng phiên bản khi nghiệm thu cấu hình trong tủ điện.

Đối chiếu Eastron SDM630MCT Series Datasheet, trang 1 - 2 và quy cách bộ Kha Solar.
Kha Solar biên soạn ngày 20/11/2026.